AUSDOM

User Manual
使用说明书

Hub138 Combo

Wireless Mechanical Keyboard and Mouse Combo
无线机械键盘鼠标套装

产品概览



包装清单

- ▶ 1.无线机械键盘
- ▶ 2.无线鼠标
- ▶ 3.USB-C充电线(用于键盘和鼠标充电及连接电脑)
- ▶ 4.接收器配件
- ▶ 5.使用说明书

产品指示灯

键盘指示灯

1. Capslock模式:
长亮为大写模式，熄灭为小写模式。
2. Numlock模式:
长亮为数字模式，熄灭为方向。
3. 电量:
长闪表示电量低于20%，请及时充电。
4. 充电模式:
长亮表示充电，熄灭表示充满。

鼠标指示灯

1. 蓝牙模式:
每次开机时，蓝灯长闪三下后开启。
2. 电量:
长闪表示电量低于20%，请及时充电。
3. 连接模式(2.4G模式):
绿灯长亮表示已连接，长闪表示正在连接中，灯熄灭表示未连接。

连键模式

2.4G模式连接

1. 打开电源开关至2.4。

2. 将USB接收器插入电脑或其他设备USB接口，即可连接成功。

USB有线连接方式

当您的键盘电池没有电或时，可用USB-C线连接使用：

1. 长按键盘 左键 + 滚轮键 + 右键 约 3 秒，长按灯进入常亮状态后，将键盘插入设备 USB 接口，即可直接使用无线模式。

2. 长按键盘 Fn + F 约 3 秒，长按灯进入常亮状态后，将键盘插入设备 USB 接口，即可直接使用有线模式。

按键功能

Fn+	F1	亮度减	
	F2	亮度加	
	F3	调用重启	
	F4	调出休眠	
	F5	静音	
	F6	播放/暂停	
	F7	上一首	
	F8	下一首	
	F9	音量	
	F10	音量-	
	F11	音量+	
	F12	强制关机	
F1@	蓝牙	⌘C	复制
⌘D	音量-	⌘X	剪切

注：Mac OS 系统要长按键才有效。

参数

键盘	
型号产品	无线2.4G键盘
蓝牙版本	Ver.5.0/5.1/5.2/5.3
工作电流	2.5mA
静态	0.5μA/10分钟内
电池容量	2000mAh
充电电流	500mA
充电时长	1.5小时
工作时长	约3天(每天工作8小时)
电池容量	400mAh

鼠标	
型号	无线2.4G鼠标
蓝牙版本	Ver.5.0/5.1/5.2/5.3
工作电流/静态	2mA/0.5μA
频率	2.4G:2.4~2.5GHz/BT:2.4G
工作时长	约3天(每天工作8小时)
电池容量	400mAh
充电时长	1.5小时
充电电流	500mA
充电电压	5V
工作电压	3V/1.5V(1.5V最低)
电池容量	400mAh
充电时长	1.5小时
充电电流	500mA
充电电压	5V
编码/解码等级	10位/位

保养

可长时间保持良好状态请参阅一年的质量保证，更多信息请登录 www.ausdom.com

安全须知

⚠ 警告：勿将不要的电子垃圾，可随意扔在垃圾桶，箱包，纸张等，会存在潜在风险。

⚠ 危险（高风险）⚠ 警告（中风险）⚠ 注意（低风险）

- ▶ 1.请勿拆解产品。
- ▶ 2.请勿将产品浸水。
- ▶ 3.不要长时间将产品上放置重物。
- ▶ 4.不要长时间暴晒。
- ▶ 5.高温高湿，易导致设备受损。

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害有毒物质或元素的名称及含量						
	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溶溴联苯 (PBB)	多溶二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
金属外壳	×	○	○	○	○	○

注表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件的均质材料中的含量低于SJ/T 11363-2006的限量要求的规定。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求的规定。

本产品的环保使用期限为10年，在正常使用情况下，在此期间内产品不会发生有毒有害物质的外泄。

根据法规要求，

本产品所有电子电器设备以及其配件均不含有欧盟RoHS指令所禁止使用的有毒有害物质。

品质第一，顾客满意是我们永恒追求的目标
每位，用户在使用前，请仔细了解使用说明书

保修卡

保修期

自产品购买之日起7日内，有效质量问题，质量责任以及质保期，请咨询商家，产品质量出现问题，请及时反馈，及时更换处理。质保期内出现的质保问题，生产商承担由本正常操作以及产品自然消耗引起的问题。

售后服务

自产品购买日期内，只要产品在质量问题范围，请将产品及保单卡寄回原商家进行检测及维修服务，以便及时解决。

以下情况恕不能提供服务：

1. 超出保修期的产品；
2. 没有保单卡的产品；
3. 因自行改装而造成的损坏或不入流的修理；
4. 因不可抗力造成的损坏或缺失。

客户姓名	
联系地址	
联系电话	
产品名称	
产品型号	
购买日期	
经销商	
保修记录	